



- Allgemeinleuchte/Sicherheitsleuchte zur Wand- und Deckenmontage.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000 K
- Die Leuchte ist optional mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor erhältlich (in der Zentralbatterie-Variante ohne Überwachungsbaustein jedoch nur als Leuchte der Allgemeinbeleuchtung).
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: PMMA/Stahlblech (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (Ø x T): 400 x 125 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL15400	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED	15W LED-Leiste	1.250lm	19,2VA	50mA
BL15400-DA	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + DALI	15W LED-Leiste	1.250lm	19,2VA	50mA
BL15400-ELC	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + ELC	15W LED-Leiste	1.250lm	19,7VA	50mA
BL15400-MSÜ	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + MSÜ3	15W LED-Leiste	1.250lm	19,7VA	50mA
BL15400-SE	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + SET009	15W LED-Leiste	1.250lm	19,7VA	50mA
BL15400-ST	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + SET010	15W LED-Leiste	1.250lm	19,7VA	50mA
BL15405	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED	30W LED-Leiste	2.500lm	25VA	100mA
BL15405-DA	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + DALI	30W LED-Leiste	2.500lm	25VA	100mA
BL15405-ELC	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + ELC	30W LED-Leiste	2.500lm	25,5VA	100mA
BL15405-MSÜ	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + MSÜ3	30W LED-Leiste	2.500lm	25,5VA	100mA
BL15405-SE	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + SET009	30W LED-Leiste	2.500lm	25,5VA	100mA
BL15405-ST	ARCLUX PREMIUM WM/DM LED + SET010	30W LED-Leiste	2.500lm	25,5VA	100mA

Mit Mikrowellen-Bewegungssensor

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL15410	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED	15W LED-Leiste	1.250lm	19,2VA	50mA
BL15410-ELC	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED + ELC	15W LED-Leiste	1.250lm	19,7VA	50mA
BL15410-MSÜ	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED + MSÜ	15W LED-Leiste	1.250lm	19,7VA	50mA
BL15410-SE	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED + SET009	15W LED-Leiste	1.250lm	19,7VA	50mA
BL15410-ST	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED + SET010	15W LED-Leiste	1.250lm	19,7VA	50mA
BL15415	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED	30W LED-Leiste	2.500lm	25VA	100mA
BL15415-ELC	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED + ELC	30W LED-Leiste	2.500lm	25,5VA	100mA
BL15415-MSÜ	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED + MSÜ	30W LED-Leiste	2.500lm	25,5VA	100mA
BL15415-SE	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED + SET009	30W LED-Leiste	2.500lm	25,5VA	100mA
BL15415-ST	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED + SET010	30W LED-Leiste	2.500lm	25,5VA	100mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten



Anschlussspannung	230V 50/60Hz	Temperaturbereich BS	0°C bis +35°C
NiMh-Akku	4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h)	Temperaturbereich DS	-5°C bis +30°C
	4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h+8h)		
Lichtstromverhältnis	60% / 100% Not / Netz (1h + 3h)		
	25% / 100% Not / Netz (8h)		

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
BL25402	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	18,7VA	1h
BL25402-SC	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SC LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	18,7VA	1h
BL25402-SL	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SL LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	18,7VA	1h
BL25402-SWX	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SWX LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	19,2VA	1h
BL25400	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	20,3VA	3h
BL25400-SC	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SC LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	20,3VA	3h
BL25400-SL	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SL LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	20,3VA	3h
BL25400-SWX	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SWX LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	20,8VA	3h
BL25401	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB LED	15W LED-Leiste	1.000lm	270lm	20,3VA	8h
BL25401-SC	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SC LED	15W LED-Leiste	1.000lm	270lm	20,3VA	8h
BL25401-SL	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SL LED	15W LED-Leiste	1.000lm	270lm	20,3VA	8h
BL25401-SWX	ARCLUX PREMIUM WM/DM EB-SWX LED	15W LED-Leiste	1.000lm	270lm	20,8VA	8h

Mit Mikrowellen-Bewegungssensor

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
BL25412	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	18,7VA	1h
BL25412-SC	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SC LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	18,7VA	1h
BL25412-SL	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SL LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	18,7VA	1h
BL25412-SWX	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SWX LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	19,2VA	1h
BL25410	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	20,3VA	3h
BL25410-SC	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SC LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	20,3VA	3h
BL25410-SL	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SL LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	20,3VA	3h
BL25410-SWX	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SWX LED	15W LED-Leiste	1.000lm	600lm	20,8VA	3h
BL25411	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM LED	15W LED-Leiste	1.000lm	270lm	20,3VA	8h
BL25411-SC	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SC LED	15W LED-Leiste	1.000lm	270lm	20,3VA	8h
BL25411-SL	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SL LED	15W LED-Leiste	1.000lm	270lm	20,3VA	8h
BL25411-SWX	ARCLUX PREMIUM -Sensor WM/DM EB-SWX LED	15W LED-Leiste	1.000lm	270lm	20,8VA	8h



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)


Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Deckenmontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.250lm / 1.250lm



h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
a	11,40	13,70	15,10	16,30	17,10	17,70	18,10	18,20	18,20	17,90	17,50	16,70	15,80	13,60
b	4,60	5,40	5,90	6,20	6,40	6,40	6,30	6,00	5,50	4,80	3,70	1,60	1,60	1,50
c	11,40	13,70	15,10	16,30	17,10	17,70	18,10	18,20	18,20	17,90	17,50	16,70	15,80	13,60
d	4,60	5,40	5,90	6,20	6,40	6,40	6,30	6,00	5,50	4,80	3,70	1,60	1,60	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2.500lm / 2.500lm




h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
a	11,40	17,00	18,90	20,70	21,80	22,90	23,80	24,50	25,10	25,60	25,60	25,90	25,70	25,60	25,20	24,70	24,10	23,10	22,10	20,00
b	4,60	6,80	7,50	8,10	8,50	8,80	9,00	9,10	9,10	8,90	8,70	8,30	7,90	7,20	6,40	5,20	3,40	3,30	3,20	2,00
c	11,40	17,00	18,90	20,70	21,80	22,90	23,80	24,50	25,10	25,60	25,60	25,90	25,70	25,60	25,20	24,70	24,10	23,10	22,10	20,00
d	4,60	6,80	7,50	8,10	8,50	8,80	9,00	9,10	9,10	8,90	8,70	8,30	7,90	7,20	6,40	5,20	3,40	3,30	3,20	2,00

Wandmontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.250lm / 1.250lm



t=1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	10,50	10,90	11,00	11,30	11,30
	b	4,00	4,10	4,10	4,00	4,00
t=2m	a	10,90	11,50	11,90	11,90	12,30
	b	4,30	4,50	4,50	4,30	4,30
t=3m	a	11,30	11,90	12,30	12,70	12,70
	b	4,30	4,50	4,50	4,70	4,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2.500lm / 2.500lm



t=1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	12,70	13,50	14,10	14,70	14,90
	b	5,30	5,50	5,50	5,70	5,50
t=2m	a	14,10	14,90	15,10	15,70	16,10
	b	5,50	5,80	6,00	6,00	6,00
t=3m	a	14,30	15,50	15,70	16,30	16,70
	b	5,70	6,00	6,20	6,40	6,40


Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Deckenmontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not / Netz: 600lm / 1.000lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h



h	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
a	9,30	10,70	11,70	12,30	12,60	12,60	12,20	11,60	10,00
b	3,70	4,20	4,40	4,40	4,20	3,80	2,90	1,10	1,00
c	9,30	10,70	11,70	12,30	12,60	12,60	12,20	11,60	10,00
d	3,70	4,20	4,40	4,40	4,20	3,80	2,90	1,10	1,00

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not / Netz: 270lm / 1.000lm – Nennbetriebsdauer: 8h




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	7,70	8,10	8,30	8,40	8,40	8,40	8,10	7,80	7,30	6,20
b	2,90	3,00	2,90	2,80	2,60	2,30	1,80	0,90	0,80	0,80
c	7,70	8,10	8,30	8,40	8,40	8,40	8,10	7,80	7,30	6,20
d	2,90	3,00	2,90	2,80	2,60	2,30	1,80	0,90	0,80	0,80

Wandmontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not / Netz: 600lm / 1.000lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h



t=1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,90	7,90	7,90	8,10	7,70
t=2m	a	8,50	8,50	8,90	8,70	8,30
	b	3,20	3,20	3,00	2,80	2,50
t=3m	a	8,50	8,90	8,90	8,90	8,90
	b	3,00	3,00	3,00	2,80	2,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not / Netz: 270lm / 1.000lm – Nennbetriebsdauer: 8h



t=1m	h	2,00	2,50	3,00
	a	5,50	5,50	5,10
t=2m	b	1,10	1,70	1,10
	a	5,90	5,90	5,50
t=3m	b	1,90	1,70	1,30
	a	5,50	5,50	5,50
t=3m	b	1,30	1,10	0,60